

i-tec 140W Intelligent Multiport USB Charger



PRODUKTBESCHREIBUNG

Ein leistungsstarkes und intelligentes Ladegerät, das sich an Ihre Geräte anpasst.

Mit einer Leistung von bis zu 140 W und Unterstützung für USB-C Power Delivery 3.1 kann es mühelos leistungsstarke Laptops betreiben und gleichzeitig weitere Geräte aufladen.

Dank vier Anschlüssen (3× USB-C, 1× USB-A) können Sie mehrere Geräte gleichzeitig bequem laden. Das Ladegerät erkennt automatisch angeschlossene Geräte und verteilt die Leistung intelligent, um jederzeit ein optimales Laden zu gewährleisten. Geräte mit niedrigem Akkustand werden priorisiert und erhalten die maximal verfügbare Leistung.

Das integrierte Display bietet einen sofortigen Überblick über die Gesamtleistung, die Auslastung der einzelnen Anschlüsse und die Ladezeit. Die intuitive Touch-Steuerung ermöglicht es Ihnen, die Anzeige ganz einfach an Ihre Bedürfnisse anzupassen.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Steckerladegeräten wird dieses Modell über ein Netzkabel betrieben, was die Platzierungsmöglichkeiten erheblich erweitert. Sie können es bequem auf Ihrem Schreibtisch oder Arbeitsplatz platzieren, auch wenn sich die Steckdose weiter entfernt befindet – für maximalen Komfort und Flexibilität im Alltag.

Ein fortschrittlicher Schutz vor Überhitzung, Überspannung, Überlastung und Kurzschluss sorgt für einen sicheren und stabilen Betrieb, selbst bei maximaler Auslastung.

PRODUKTMERKMALE

- Netzkabelanschluss (größere Flexibilität bei der Platzierung im Vergleich zu Steckadaptern)
- Eingang: AC 100–240 V, 50–60 Hz, max. 2,5 A
- Ausgangsleistung: 140 W (für Geräte mit Unterstützung von PD 3.1)*
- USB-C-Ausgangsstrom: bis zu 5 A
- USB-C-Ausgangsspannung: DC 5,0 V / 9,0 V / 12,0 V / 15,0 V / 20,0 V / 28,0 V
- Wirkungsgrad: >83 %
- 3× USB-C-Anschlüsse
- 1× USB-A-Anschluss
- USB-C C1/C2-Ausgang: 5,0 V 3 A; 9,0 V 3 A; 12,0 V 3 A; 15,0 V 3 A; 20,0 V 5 A; 28,0 V 5 A (max. 140 W)
- USB-C C3-Ausgang: 5,0 V 3 A; 9,0 V 3 A; 12,0 V 5 A; 20,0 V 1,5 A (max. 30 W)
- USB-A-Ausgang: 5,0 V 3 A; 9,0 V 3 A; 12,0 V 5 A; 20,0 V 1,5 A (max. 30 W)
- **Mehrport-Ladekombinationen (Maximalwerte):**
 - C1+C2: 65 W + 65 W
 - C1+C3 oder C2+C3: 100 W + 30 W
 - C1+A oder C2+A: 100 W + QC 30 W
 - C1+C2+C3: 65 W + 45 W + 30 W
 - C1+C2+A: 65 W + 45 W + QC 30 W
 - C1+C3+A oder C2+C3+A: 100 W + 12 W + 12 W
 - C1+C2+C3+A: 65 W + 45 W + 12 W + 12 W
- **Automatische Priorisierung des Ladens bei Geräten mit niedrigem Akkustand**
- Intelligentes Display (Touch-Steuerung)
 - Gesamtausgang (W)
 - Ausgang pro Anschluss (W)
 - Anzeige des Wärmeschutzes
 - Ladezeit
 - Display-Drehung
- **Intelligenter Überhitzungsschutz: Das System überwacht kontinuierlich die thermische Belastung und aktiviert aktive Kühlung, wenn ein festgelegter Schwellenwert überschritten wird.**
- Schutz vor Überstrom, Überspannung und Kurzschluss
- Betriebstemperatur: 0 °C bis 40 °C
- Relative Luftfeuchtigkeit: 10 % – 90 % (nicht kondensierend)
- Abmessungen: 75,5 × 69,5 × 36,5 mm
- Gewicht: 348 g

* Wenn Ihr Laptop oder Tablet den neuesten USB-C Power Delivery 3.1-Standard unterstützt, kann das Ladegerät bis zu 140 W liefern. Geräte mit Unterstützung von PD 3.0 sind auf 100 W begrenzt.

DIE PRODUKTSPEZIFIKATION

PRODUKT NUMMER I-TEC

PRODUKT BESCHREIBUNG & EAN

CHARGER-INTG140W	i-tec 140W Intelligent Multiport USB Charger EAN: 8595611708015
CHARGER-INTG140WUK	i-tec 140W Intelligent Multiport USB Charger EAN: 8595611708022

Hardware

Anschlussart	Thunderbolt-3, Thunderbolt-4, Thunderbolt-5, USB-C, USB-3.0, USB4
--------------	---

Systemanforderungen

Betriebssystem	Windows 10/11 macOS X Android Linux Chrome OS R51 or later Windows 10 - Automatic installation of OS drivers. Other operating systems - manual driver installation. Firmware updates automatically.
----------------	---

Anderes

Material	ABS
Produktabmessungen (LxBxH)	75.5 × 69.5 × 36.5 mm
Produktgewicht (exkl. Verpackung)	348g

Unterstützung

Garantiezeit	2 jahre
Technische Unterstützung	Lebenslange

Lieferumfang

- Ladegerät
- Netzkabel (EU/UK)
- Benutzerhandbuch

Für weitere Informationen über Produkteinstellung und Antworten auf oft gestellte Fragen besuchen Sie unsere Webseite [i-tec.pro](https://www.i-tec.pro). Die Produktspezifikation kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Aktualisiert 07.05.2026 10:23:52